





KODEKATALOG TIL DELFORLØB 3: UNDERSØG DE VILDE PLANTER



Kompas - simpelt

Denne kode kan bruges til at lave et simpelt kompas:

https://makecode.microbit.org/_PtA0ck0aaEq9



ultra:bit

DR

INDUSTRIENS FOND
MEMBER DANSK KONKURRENCEVINE
The Danish Industry Foundation

CFU
CENTRE FOR
INNOVATIONSPEDAGOGIK






Kompas med retninger

Denne kode kan bruges til at lave et kompas, som viser nord, syd, øst og vest.

https://makecode.microbit.org/_D1Vci3JqHFH3

```
for altid
  sæt grader til kompasretning (°)
  hvis grader < 45 så
    vis streng "N"
  ellers hvis grader < 135 så
    vis streng "O"
  ellers hvis grader < 225 så
    vis streng "S"
  ellers hvis grader < 315 så
    vis streng "V"
  ellers
    vis streng "N"
```





Temperaturmåler

Denne kode kan bruges til at måle temperaturen med. Den viser hele tiden graderne på BBC micro:bits LED-skærm.

https://makecode.microbit.org/_6RkDDsPU3eDX

```
for altid
  sæt Temperatur til temperatur (°C) - 3
  vis nummer Temperatur
```

Træk 3 grader fra for at få mere præcis måling af temperaturen

Lysmåler

Denne kode kan bruges til at måle lyset med.

https://makecode.microbit.org/_E3ybFPdxL5cs


```
for altid
  tegn søjlediagram af lysniveau
  op til 255
  hvis der trykkes på knappen A så
    vis nummer lysniveau
```






Fugtmåler - simpel

Denne kode kan bruges til at måle fugten i jorden.



https://makecode.microbit.org/_cbPafu2ApC5a





Fugtmåler - visuel


Denne kode kan bruges til at måle fugten i jorden.

https://makecode.microbit.org/_C3gavC30tK1k


```
for altid
  tegn søjlediagram af analog læs pin P0
  op til 1023
  hvis der trykkes på knappen A så
    vis nummer analog læs pin P0
```

Fugtmåler - tør eller fugtig


Koden herunder kan både bruges til den hjemmelavede fugtmåler lavet af to søm og til fugtmåleren, som er en eksterne komponent til BBC micro:bit. Det er dem, illustrationen viser herunder.



Fugtmåler med to søm



Fugtmåler, en ekstern komponent til BBC micro:bit





https://makecode.microbit.org/_cfHb8mEspYt4

```
ved start
vis nummer fugtighed
pause (ms) 2000
for altid
  sæt fugtighed til analog læs pin P0
  hvis fugtighed < 500 så
    vis ikon
    Jorden mangler vand
  hvis fugtighed >= 500 så
    vis ikon
    Jorden er mangler ikke vand
```



ultra:bit



INDUSTRIENS FOND
MEMBER DANK
KONKURRENCEVINE
The Danish Industry Foundation

