



KROP – Maskot

```
ved start
  radio indstil til gruppe 42
  radio indstil sendeffekt 7

på ryst
  radio send strengen "ja"

funktion hjerteslag
  vis ikon
  pause (ms) 100
  ryd skærmen
  pause (ms) 100

for altid
  sæt xRotation til absolut af rotation (°) hældning
  sæt tilfældigtTal til vælg tilfældig fra 0 til 19
  opkaldsfunktion hjerteslag
  opkaldsfunktion ændreøjne

funktion ændreøjne
  hvis tilfældigtTal = 10 så
    radio send strengen "blink"
  +
  hvis xRotation > 50 og xRotation < 130 så
    radio send strengen "vågn"
  -
  ellers
    radio send strengen "sov"
  +
```

